Instructions for Use

PRODUCT DESCRIPTION
Au-based dental metal-ceramic alloy, Type 4

INDICATIONS *
Crowns, Telescope Crowns, Conus Crowns, Bridges, Wide Bridges, Cast Posts/-Cores, Bars, Attachments, Implant-Retained Superstructures, Partial Dentures

WAXING /MODELLATION
Design the framework in a reduced anatomic shape taking the planned gingivectomy into consideration. Minimum thickness of 0.3 mm. Abutment crowns require a minimum thickness of 0.3 mm. Abutment crowns require a minimum thickness of 0.5 mm. Connectors must have the required dimensions to provide resistance to deformation. Create large surface areas for planned soldering, with a gap of 0.05 – 0.2 mm.

SPRUING
Sprue the modeled single-tooth restoration or bridge framework with sprues of a suitable size. In general the five modelling ball sizes and connector sprues, whether pear-shaped or traditional, must be sized according to the specific technique used. When using the direct or indirect technique be sure that the reservoir is positioned in the heat center. The connector sprues between the reservoir and the casting should be at a minimum of 2.5 – 3.0 mm in length and width. The wax pattern including the sprues must be weighed in grams in order to determine the needed amount of alloy. Wax conversion formula: wax weight (gram) x alloy density = grams of alloy required.

INVESTING
Use a phosphate-bonded investment material. Follow the manufacturer's instructions.

PREHEATING / BURN-OUT
Recommended burn-out temperature: 900 °C

MELTING AND CASTING
Torch: Propan 0,35 bar; Oxygen 0,7 bar
Select the torch size required by the type of casting machine. It is recommended to use a separate and clean crucible for each alloy. Preheat the ceramic crucible in the burnout furnace. The recommended ratio of casting to new material is 1:1. Do not use flux.
Casting Temperature: 1390 °C

FRAMEWORK FINISHING
Remove the investment material and clean the casting with aluminum oxide (AL2O3). Use non-ceramic bonded grinding instruments. Blast the surface with 50 – 110 micron aluminum oxide (AL2O3) at 2.0 bar. Subsequently, steam clean or ultrasonic clean with distilled water or ethanol and dry the framework.

OXIDATION
Place the framework on the firing tray provided to adequate support. To achieve a uniform result follow the oxidation cycle.
Temperature: 930 °C; **Holding time:** 5 min; **Vacuum:** Yes
If the oxide layer is stained, grind and blast the surface again. Repeat the oxide firing. Use the appropriate ceramic veneering material, following the manufacturer's instructions.
Highest recommended firing temperature: 990 °C

HEAT TREATMENT
Hardening: 600 °C for 15 min; bench cool

SOLDERING AND LASER WELDING
Use soldering gap-blocking paste thicker than the thickness of the soldering material. Allow the soldered casting to cool slowly. Use flux for soldering.

Pre Solder:	Porta Lot 1090 W
Post Solder:	Porta OP Lot W-2
Laser Welding Wire:	Porta P6
Flux:	Bondal Flux

PICKLING
Clean the framework with a commercially available pickling agent.

POLISHING
Carefully remove any oxide and flux residue. Smooth the metal surfaces with rubber polishers. Polish to a high gloss finish using polishing paste. Subsequently, clean using ultrasonic cleaning equipment or careful steam cleaning.

Gebrauchsinformation

PRODUKTBESCHREIBUNG
Au-Nahtlot-Dentallegierung Legierung, Typ 4

INDIKATIONEN *
Kronen, Teleskopkronen, Konuskronen, Brücken, weitspannige Brücken, Wurzelstifte/-aufbau, Stege, Konstruktionselemente, Implantat-Suprastrukturen, Teilprothesen

MODELLATION
Die Gestalt in verkleinerter anatomischer Form unter Berücksichtigung der geplanten Verblendung gestalten. Die Wandstärke bei Einzelkronen muss mindestens 0,3 mm, bei Brückenspannen mindestens 0,5 mm betragen. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Gerüstgestaltung der Verblendung ausreichend unterstützt. Scharfe Übergänge vermeiden! Die Verbindungsstellen müssen die notwendigen Dimensionen aufweisen, um Widerstand gegen Verformung zu bieten. Für die geplante Lötung, große Oberflächenbereiche gestalten, einschließlich eines Spalts von 0,05–0,2 mm.

ANSTIFTEN DER GUSSKANÄLE
Die modellierte Einzelzahnrestauration oder das Brückengerüst mit ausreichend dimensionierten Gusskanälen versehen. Grundsätzlich sollte die Größe des Reservoirs, der Gusskanäle und der Verbindungskanäle binembrig oder traditionell gestiftet sein und der angewendeten Technik entsprechen. Bei Anwendung der direkten oder indirekten Technik muss sichergestellt werden, dass die Reservoir in Hitzezentrum platziert wird. Die Verbindungskanäle zwischen dem Reservoir und dem Gussobjekt sollten eine Länge bzw. einen Durchmesser von 2,5–3,0 mm aufweisen. Das Wachsobjekt einschließlich der Gusskanäle wiegen, um anhand des Wachsgewichts in Gramm die benötigte Legierungsmenge zu bestimmen. Wachsumrechnungsformel: Wachsgewicht in Gramm x Legierungsdichte = benötigte Menge der Legierung in Gramm.

EINBETTEN
Eine phosphatgebundene Einbettmasse verwenden. Die Gebrauchsinformation des Herstellers beachten.

VORWÄRMEN / AUSBRENNEN
Empfohlene Ausbrennentemperatur: 900 °C

SCHMELZEN UND GIESSEN
Flamme: Propan 0,35 bar; Sauerstoff 0,7 bar
Je nach verwendetem Gussapparat können andere Einbettgrößen erforderlich sein. Es wird empfohlen, für jede Legierung einen separaten und sauberen Keramiktiegel zu verwenden. Den Keramiktiegel im Vorwärmofen mit vorwärmen. Das Verhältnis von Alt- zu Neulegierung beträgt 1:1. Kein Flussmittel verwenden.
Gusstemperatur: 1390 °C

GERÜSTBEARBEITUNG
Einbettmasse und Raumfeuerrest abbilhlen lassen, vorsichtig ausstrahlen mit mit Aluminiumoxid (AL0 ätzstrahlen. Zum Ausarbeiten keinen Hammer verwenden! Gussobjekt mit Hartmetallfräsern ausarbeiten. Oberfläche mit Aluminiumoxid-Schleifmitteln bearbeiten. Die Oberfläche mit 50–110 µm Aluminiumoxid (AL0) bei 2,0 bar ätzstrahlen. Danach das Gerüst mit Dampf oder Ultraschall und destilliertem Wasser oder Ethanol reinigen und trocknen.

OXIDATION
Das Gerüst auf dem Brenngutträger positionieren und ausreichend abstützen. Den Oxidationszyklus anwenden, um ein einheitliches Ergebnis zu erhalten.
Temperatur: 930 °C; **Haltezeit:** 5 min.; **Vakuum:** Nein
Bei farbiger Oxidschicht, die Oberfläche nochmals mit Schleifmitteln und abstrahlen. Der Oxidbrand ist zu wiederholen. Empfohlene Metallkeramik verwenden und gemäss Herstellerangaben verarbeiten.
Höchste empfohlene Brenntemperatur: 990 °C

WÄRMEBEHANDLUNG
Härten: 15 min bei 600 °C; abkühlen lassen

LÖTEN UND LASERSCHWEISSEN
Der Lötspalt sollte nicht breiter sein als der Durchmesser des verwendeten Lotes. Das gelötete Gussobjekt langsam abkühlen lassen. Flussmittel nur sparsam anwenden.

Lot von dem Brand:	Porta Lot 1090 W
Lot nach dem Brand:	Porta OP Lot W-2
Laser-Schweiss-Draht:	Porta P6
Flussmittel:	High Fusing Bondal Flux
Flussmittel:	Bondal Flux

POLIEREN
Alle Oxid- und Flussmittelrückstände sorgfältig entfernen. Metalloberflächen mit Gummipolierern glätten. Genüt mit Polierpaste auf Hochglanz polieren. Gerüst danach mit einem Ultraschall-Reinigungsgerät oder sorgfältig mit dem Dampfstrahler reinigen.

Mode d'emploi

DESCRIPTION DU PRODUIT
Alliage dentaire pour métallo-céramique à base de Au, Type 4

INDICATIONS *
Couronnes, Couronnes télescopiques, Corona cónica, Ponts, Ponts étendus, Pernis radiculari/ricostruzioni radicolari, Barre, Attacchi, Sovrastrutture impiantari, Protesi parziali

MODELLAZIONE IN CERA
Modeler la forme anatomique réduite en tenant compte de l'extension gingivale prévue. Les couronnes unitaires requièrent un grosir minimo de 0,3 mm. Les corona-pilar requièrent un grosir minimo de 0,5 mm. Assurez-vous que la structure de l'armature offre une superstructure de support adéquate pour le matériel de revêtement. Éviter les angles aigus. Les connecteurs doivent avoir les dimensions nécessaires pour fournir résistance à déformation. Projeter grandes áreas de superficie para a soldagem planejada, com um espaço de 0,05 – 0,2 mm.

COLOCAÇÃO DOS CANAIS
Preparar as estruturas modeladas de restaurações de coroas unitárias ou infraestruturas de pontes com sprues de tamanho adequado. Em geral, os cinco tamanhos de esferas de modelação e canais de sprues, sejam no formato de pêra ou tradicionais, devem ser dimensionados de acordo com a técnica específica usada. Ao usar a técnica direta ou indireta, certifique-se de que a câmara de compensação está posicionada no centro térmico. Os sprues de conexão, entre a câmara de compensação e o padrão de cera, devem ser de, no máximo, 2,5 – 3,0 mm de comprimento e largura. Pese o padrão de cera incluindo os sprues em gramas para determinar a quantidade de ceração necessária. Formula de conversão: Peso em cera (gramas) x densidade de la cera = gramas de aleación necesaria.

REVESTIR
Use um material de revestimento adjutinado com fosfato. Segue as instruções do fabricante.

ELIMINAÇÃO DA CERA / EXPANSÃO DO REVESTIMENTO
Temperatura de aquecimento sugerida: 900 °C

FUSÃO E COLATA
Flamma: Propano 0,35 bar; Oxigénio 0,7 bar
Dependendo del tipo de máquina de colada, otras especificaciones podrían ser necesarias. Es necesario usar un crisol ceramico limpio e individual para cada aleación. Precalentar el crisol en el horno de precalentamiento. El ratio recomendado de mezcla de material usado y nuevo es de 1:1. No usar fundente.
Temperatura de fusión: 1390 °C

ACABAMENTO DA ESTRUTURA
Após retirar normalmente, remover do revestimento e limpar cuidadosamente a peça fundida com óxido de alumínio (AL0). Nas áreas de retenção, retirar y limpiar con cuidado el revestimiento con óxido de aluminio (AL0). No usar martillo para retirar el revestimiento. Use fresas de carburo s/o instrumentos cerámicos de devastado para esposar el colado. Arenar con partículas finas de óxido de aluminio 50 – 110 micras (AL0) a 2,0 Bares. A continuación, limpie con vapor o ultrasónicos con agua destilada o etanol y seque a estructura.

OXIDAÇÃO
Coloque a estrutura en la bandeja de queima e providenciar suporte adequado. Para alcançar um resultado uniforme, siga o ciclo de oxidação.
Temperatura: 930 °C; **Tempo de manutenção:** 5 min; **Vácuo:** No
Si la capa de oxido está pigmentada, desgastar y jetear nuevamente la superficie. Repita el proceso de oxidación. Use una cerámica de estratificación adecuada, siguiendo las indicaciones del fabricante.
Máxima temperatura recomendada: 990 °C

TRATAMENTO TÉRMICO
Endurecimento: 600 °C por 15 min; deje enfriar

SOLDAGEM E SOLDA A LASER
El espacio de soldadura no debe ser mayor que el grosor del material de soldadura. Deje que el material de soldadura se enfríe lentamente. Use fundente con moderación.

Pre soldagem.:	Porta Lot 1090 W
Pós-Soldagem:	Porta OP Lot W-2
Solda a Laser:	Porta P6
Fluxo:	High Fusing Bondal Flux
Fluxo:	Bondal Flux

POLIMENTO
Remover cuidadosamente qualquier resíduo de óxido e fluxo. Suavizar as superfícies metálicas com polidores de borracha. Polir até um alto brilho com pastas de polimento. Posteriormente, limpar usando equipamentos de limpeza ultrassónicos ou limpar cuidadosamente com vapor.

Istruzioni d'uso

DESCRIZIONE PRODOTTO
Lega dentale per metallo-ceramica a base di Au, Tipo 4

INDICAZIONI *
Corone, Corone Telescopica, Corona conica, Ponti, Ponti estesi, Perni radicolari/ricostruzioni radicolari, Barre, Attacchi, Sovrastrutture impiantari, Protesi parziali

MODELLAZIONE IN CERA
Modellare la struttura con una forma anatomica ridotta tenendo in conto la estratificazione planeada. Las coronas unitarias requieren un grosor mínimo de 0,3 mm. Las corona-pilar requieren un grosor mínimo de 0,5 mm. Asegurar que la estructura de la armadura ofrezca una superficie de soporte adecuada para el material de recubrimiento. Evitar los ángulos afilados. Los conectores deben tener las dimensiones necesarias para ofrecer resistencia a deformação. Projetar grandes áreas de superfície para a soldagem planejada, com um espaço de 0,05 – 0,2 mm.

COLOCAÇÃO DOS SPRUES
Preparar as estruturas modeladas de restaurações de coroas unitárias ou infraestruturas de pontes com sprues de tamanho adequado. Em geral, os cinco tamanhos de esferas de modelação e canais de sprues, sejam no formato de pêra ou tradicionais, devem ser dimensionados de acordo com a técnica específica usada. Ao usar a técnica direta ou indireta, certifique-se de que a câmara de compensação está posicionada no centro térmico. Os sprues de conexão, entre a câmara de compensação e o padrão de cera, devem ser de, no máximo, 2,5 – 3,0 mm de comprimento e largura. Pese o padrão de cera incluindo os sprues em gramas para determinar a quantidade de ceração necessária. Formula de conversão: Peso em cera (gramas) x densidade de la cera = gramas de aleación necesaria.

INCLUSÃO
Usar um material de revestimento aglutinado com fosfato. Segue as instruções do fabricante.

ELIMINAÇÃO DA CERA / EXPANSÃO DO REVESTIMENTO
Temperatura de aquecimento sugerida: 900 °C

FUNDIÇÃO E COLATA
Flamma: Propano 0,35 bar; Oxigénio 0,7 bar
Dependendo del tipo de máquina de colada, otras especificaciones podrían ser necesarias. Es necesario usar un crisol ceramico limpio e individual para cada aleación. Precalentar el crisol en el horno de precalentamiento. El ratio recomendado de mezcla de material usado y nuevo es de 1:1. No usar fundente.
Temperatura de fusión: 1390 °C

ACABAMENTO DA ESTRUTURA
Após retirar normalmente, remover do revestimento e limpar cuidadosamente a peça fundida com óxido de alumínio (AL0). Nas áreas de retenção, retirar y limpiar con cuidado el revestimiento con óxido de aluminio (AL0). No usar martillo para retirar el revestimiento. Use fresas de carburo s/o instrumentos cerámicos de devastado para esposar el colado. Arenar con partículas finas de óxido de aluminio 50 – 110 micras (AL0) a 2,0 Bares. A continuação, limpie con vapor o ultrasónicos con agua destilada o etanol y seque a estructura.

OXIDAÇÃO
Coloque a estrutura en la bandeja de queima e providenciar suporte adequado. Para alcançar um resultado uniforme, siga o ciclo de oxidação.
Temperatura: 930 °C; **Tempo de manutenção:** 5 min; **Vácuo:** No
Si la capa de oxido está pigmentada, desgastar y jetear nuevamente la superficie. Repita el proceso de oxidación. Use una cerámica de estratificación adecuada, siguiendo las indicaciones del fabricante.
Máxima temperatura recomendada: 990 °C

TRATAMIENTO TÉRMICO
Endurecimiento: 600 °C por 15 min; deje enfriar

SOLDAGEM E SOLDA A LASER
El espacio de soldadura no debe ser mayor que el grosor del material de soldadura. Deje que el material de soldadura se enfríe lentamente. Use el fluxo con moderación.

Pre soldagem.:	Porta Lot 1090 W
Pós-Soldagem:	Porta OP Lot W-2
Solda a Laser:	Porta P6
Fluxo:	High Fusing Bondal Flux
Fluxo:	Bondal Flux

PULIDO
Retirar con cuidadosamente cualquier resíduo de óxido y fluxo. Suavizar las superficies metálicas con pulidores de goma. Pulir con alto brillo usando pastas de pulido. A continuación limpie el trabajo con vapor o con baño ultrasónico.

Instrucciones de Uso

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Aleación dental para metal cerámica basada en Au, Tipo 4

INDICACIONES *
Coronas, Corona Telescópica, Corona cónica, Puentes, Puentes largos, Postes colados/-núcleos, Barras, Aditamentos, Superestructuras implantosoportadas, Dentaduras parciales

ENCERADO / MODELADO
Modelar la geometría de cera en forma anatómica reducida, teniendo en consideración la recubrimiento estético planeado. Las coronas unitarias requieren un grosor mínimo de 0,3 mm. Las corona-pilar requieren un grosor mínimo de 0,5 mm. Asegurar que la estructura de la armadura ofrezca una superficie de soporte adecuada para el material de recubrimiento. Evitar los ángulos agudos. Los conectores deben tener las dimensiones necesarias para ofrecer resistencia a deformación. Crear grandes áreas de superficie para la soldadura planificada, con una separación de 0,05 – 0,2 mm.

COLOCACIÓN DE LOS BEBEDEROS
Proporcionar unos bebederos de un tamaño adecuado para la pieza modelada. Los reservorios, los bebederos y los canales de unión, ya sean en forma de pera o tradicionales, deben adecuarse al método específico utilizado. Si se utiliza la técnica directa o indirecta, asegúrese de que el reservorio en el centro de calor está colocado en la posición correcta del cilindro. Los conectores entre el reservorio y el colado deben de tener un tamaño máximo de 2,5 – 3,0 mm de ancho y largo. La forma de cera incluyendo los bebederos debe ser pesado para determinar la cantidad de aleación necesaria. Formula de conversión: Peso en cera (gramos) x densidad de la aleación = gramos de aleación necesaria.

REVESTIR
Use un material de revestimiento aglutinado con fosfato. Siga el manual del fabricante.

ELIMINACIÓN DE CERA / EXPANSIÓN DEL REVESTIMIENTO
Temperatura recomendada de precalentamiento/quema: 900 °C

FUNDICIÓN Y COLADO
Llama: Propano 0,35 bar; Oxígeno 0,7 bar
Dependiendo del tipo de máquina de colado, otras especificaciones pueden ser necesarias. Es necesario usar un crisol cerámico limpio e individual para cada aleación. Precalentar el crisol en el horno de precalentamiento. El ratio recomendado de mezcla de material usado y nuevo es de 1:1. No usar fundente.
Temperatura de fusión: 1390 °C

ACABADO DE LA ESTRUCTURA
Tras el enfriamiento, retirar y limpiar con cuidado el revestimiento con óxido de aluminio (AL0). No usar martillo para retirar el revestimiento. Use fresas de carburo s/o instrumentos cerámicos de devastado para esposar el colado. Arenar con partículas finas de óxido de aluminio 50 – 110 micras (AL0) a 2,0 Bares. Posteriormente, limpar con vapor ou em ultrasons, com água destilada ou etanol, e secar a estrutura.

OXIDACIÓN
Colocar la estructura en la bandeja de cocción y proporcionar soporte adecuado. Para obtener un resultado uniforme, siga el ciclo de oxidación.
Temperatura: 930 °C; **Tiempo de mantenimiento:** 5 min; **Vacío:** No
Si la capa de óxido está pigmentada, desgastar y jetear nuevamente la superficie. Repita el proceso de oxidación. Use una cerámica de estratificación adecuada, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Máxima temperatura recomendada: 990 °C

TRATAMIENTO TÉRMICO
Endurecimiento: 600 °C durante 15 min; dejar enfriar

SOLDADURA Y SOLDADURA LÁSER
El gap de soldadura no debe ser mayor que el grosor del material de soldadura. Deje que el material de soldadura se enfríe lentamente. Use fundente con moderación.

Pre soldadura.:	Porta Lot 1090 W
Post soldadura:	Porta OP Lot W-2
Hilo de soldadura láser:	Porta P6
Fundente:	High Fusing Bondal Flux
Fundente:	Bondal Flux

PULIDO
Retirar cuidadosamente todos los residuos del fundente y de óxido. Suavizar la superficies con pulidores de goma. Pula con alto brillo usando pasta de pulido. A continuación limpie el trabajo con vapor o con baño ultrasónico.

Instruções de Uso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Liga dentária para metalocerâmica à base de Au, Tipo 4

INDICAÇÕES *
Coroas, Coroa Telescópica, Coroas cónicas, Pontes, Pontes largas, Postes colados/-núcleos, Barras, Aditamentos, Superestruturas implantosoportadas, Dentaduras parciais

ENCERAMENTO / MODELAÇÃO
Modelar a geometria de cera em forma anatómica reduzida, levando em consideração o recobrimento estético planeado. As coroas unitárias requerem um grosso mínimo de 0,3 mm. Coroas de pilares exigem espessura mínima de 0,5 mm. Certifique-se de que a estrutura da armação fornece suporte adequado para o material de recobrimento. Evite ângulos agudos. Os conectores devem ter dimensões necessárias para fornecer resistência à deformação. Projete grandes áreas de superfície para a soldagem planejada, com um espaço de 0,05 – 0,2 mm.

COLOCAÇÃO DOS SPRUES
Prepare as estruturas modeladas de restaurações de coroas unitárias ou infraestruturas de pontes com sprues de tamanho adequado. Em geral, os cinco tamanhos de esferas de modelação e canais de sprues, sejam no formato de pêra ou tradicionais, devem ser dimensionados de acordo com a técnica específica usada. Ao usar a técnica direta ou indireta, certifique-se de que a câmara de compensação está posicionada no centro térmico. Os sprues de conexão, entre a câmara de compensação e o padrão de cera, devem ser de, no máximo, 2,5 – 3,0 mm de comprimento e largura. Pese o padrão de cera incluindo os sprues em gramas para determinar a quantidade de ceração necessária. Formula de conversão: Peso em cera (gramas) x densidade de la cera = gramas de aleación necesaria.

INCLUSÃO
Use um material de revestimento aglutinado com fosfato. Siga as instruções do fabricante.

ELIMINAÇÃO DA CERA / EXPANSÃO DO REVESTIMENTO
Temperatura de aquecimento sugerida: 900 °C

FUNDIÇÃO E COLATA
Chama: Propano 0,35 bar; Oxigénio 0,7 bar
Dependendo do tipo de máquina de fundição, pode ser necessário usar outras especificações. Recomendado o uso de um cadinho cerâmico limpo e separado, de cerâmica, para cada liga. Pré-aquecer o cadinho de cerâmica no forno de aquecimento. A proporção recomendada de mistura de material usado e novo é de 1:1. Não use fluxo.
Temperatura de fusão: 1390 °C

ACABAMENTO DA ESTRUTURA
Após a remoção normal, remova o revestimento e limpe cuidadosamente a peça fundida com óxido de alumínio (AL0). Em áreas de retenção, remova e limpe cuidadosamente o revestimento com óxido de alumínio (AL0). Não use martelo para remover o revestimento. Use brocas de carboneto s/o instrumentos cerâmicos de devastado para esposar o fundido. Jateie com partículas finas de óxido de alumínio 50 – 110 mícrons (AL0) a 2,0 bar. Posteriormente, limpe com vapor ou em ultrassons, com água destilada ou etanol, e seque a estrutura.

OXIDAÇÃO
Coloque a estrutura na bandeja de cozedura e providencie suporte adequado. Para alcançar um resultado uniforme, siga o ciclo de oxidação.
Temperatura: 930 °C; **Tempo de manutenção:** 5 min; **Vácuo:** Não
Se a camada de óxido estiver pigmentada, desgaste e jateie novamente a superfície. Repita a queima de oxidação. Use a cerâmica de revestimento adequada, seguindo as instruções do fabricante.
Máxima temperatura recomendada: 990 °C

TRATAMENTO TÉRMICO
Endurecimento: 600 °C durante 15 min; deixe arrefecer

SOLDAGEM E SOLDA A LASER
O espaço de solda não deve ser maior do que a espessura do material de solda. Permita que o material de solda arrefeça lentamente. Use o fluxo com moderação.

Pré-Soldagem:	Porta Lot 1090 W
Pós-Soldagem:	Porta OP Lot W-2
Solda a Laser:	Porta P6
Fluxo:	High Fusing Bondal Flux
Fluxo:	Bondal Flux

POLIMENTO
Remover cuidadosamente qualquer resíduo de óxido e fluxo. Suavize as superfícies metálicas com polidores de borracha. Polir até um alto brilho com pastas de polimento. Posteriormente, limpar usando equipamentos de limpeza ultrassónicos ou limpar cuidadosamente com vapor.

Bruksanvisning

PRODUKTBESKRIVNING
Au-baserad dental metallkeramisk legering, Typ 4

INDIKATIONER*
Kronor, Teleskopkronor, Konuskronor, Broar, Bredspann broar, Rotfyllda stift/-uppbyggningar, Fortbindelsebarer, Attachments, Implantstödjande strukturer, Delproteser

OPPMODELLERING
Utforma skeletten med en reducerad anatomisk form och ta samtidigt hänsyn till den planerade fasaden. Enkeltkronor måste ha en minsta tjocklek på 0,3 mm. Stödkronor kräver minst 0,5 mm. Kontrollera att ramverkets utformning ger tillräckligt stöd till det blivande keramiska materialet. Undvik skarpa kanter! Se till att förbindelsedimensionerna är tillräckliga för att motstå deformering. Se till att det finns tillräckligt med lödning, inklusive ett mellanrum på 0,05 – 0,2 mm.

PÅGJUTNINGSKANALER
Den modellerade enkeltandsrestaureringen eller broskelett försynes med stabsstift/er af en tillräcklig storlek. Generellt bör de fem modelleringskulorna och sprue-anslutningarna, oavsett om de är päronformade eller traditionellt formade, vara i enlighet med den använda specifika tekniken. Se till att reservoaren är positionerad i värmecentrum när du använder direkt eller indirekt teknik. Sprue-anslutningarna mellan reservoaren och gjutningen skall vara storleksanpassade till den teknik som används. När direkt eller indirekt teknik används, se till att behållarens placeras nära värmecentrum. Förbindelsekanalerna mellem reservoir og støbningen skal være maksimalt 2,5 – 3,0 mm i længden og bredden Vokspomdelelingen, inklusive gjutkanalerna, vägs i gram för att fastställa den mängd legering som krävs. Vaxomräkningsformel: vaxvikt (gram) x vaxdensitet = mängd legering i gram.

INBÄDDNING
Använd ett fosfatbundet inbäddningsmaterial. Följ tillverkarens instruktioner.

FÖRUPPVÄRMNING / UTBRÄNDNING
Rekommenderad utbränningstemperatur: 900 °C

SMÄLTNING OCH GJUTNING
Låga: Propan 0,35 bar; Syre 0,7 bar
Beroende på vilken gjutmaskin som används, kan andra inställningar krävas. Vi rekommenderar en användning av separat och ren keramdegel. Förvärm den keramiska smältdegeln i utbränningsugnen. Rekommenderad förhållande använt material och nytt material är 1:1. Använd inget flödesmedel.
Gjutningstemperatur: 1390 °C

EFTERBEARBETNING AV STOMMEN
Låt det gjutna föremålet och det kvarvarande formmaterialet svalna. Avlägsna försiktigt det gjutna föremålet med aluminiumoxid (AL0). Använd ingen hammare för avlägsnandet. Finishera gjuten med hårdmetall och/eller keramiskt bondad slipinstrument. Blästra ytan med 50–110 µm aluminiumoxid (AL0) vid 2,0 bar. Därefter rengörs skelettet i ultraljudsbad med destillerat vatten eller etanol och torkas sedan.

OXIDATION
Placera skelettet på brännbrickan och se till att det finns tillräckligt med stöd. För att få ett enhetligt resultat ska oxidationscykeln följas.
Temperatur: 930 °C; **Hålltid:** 5 min; **Vakuum:** Nej
Om oxidskiktet är missfärgat, slipa och blästra ytan igen. Upprepa oxidbränningen. Använd rekommenderad keramisk material och följ tillverkarens instruktioner.
Högsta rekommenderade bränningstemperatur: 990 °C

VÄRMEBEHANDLING
Härdning: 600 °C i 15 min; låt svalna

LODNING OCH LASERLÖDNING
Lödspalten ska inte vara bredare än tjockleken på lödmaterialet. Låt det lödda gjutet svalna långsamt. Använd flussmedel sparsamt.

Lod innan bränning:	Porta Lot 1090 W
Lod efter bränning:	Porta OP Lot W-2
Tråd till lasersvetsning:	Porta P6
Flussmedel:	High Fusing Bondal Flux
Flussmedel:	Bondal Flux

POLERING
Avlägsna noggrannt allt överskott av oxid- och flussmedelsrest. Jämna ut metallytorna med gummipolerare. Polera skeletten till högglans med polerpasta. Rengör sedan noggrant skelettet i ultraljudsbad eller ångbläster.

Brugsanvisning

PRODUKTBESKRIVELSE
Au-baseret dental metal-keramisk legering, Type 4

INDIKATIONER*
Kroner, Teleskopkroner, Konuskroner, Broer, Broer med flere mellemled, Støbte stifter/-opbygninger, Forbindelsesbarer, Attachments, Implantatunderstøttede strukturer, Delproteser

OPMODELLERING
Udform modellen med reduceret anatomisk form under hensyntagen til det planlagte dækmateriale. Enkeltkroner skal have en minimumstykkelse på 0,3 mm. Støttekroner kræver minimum 0,5 mm. Sørg for, at understrukturen giver tilstrækkelig støtte til dækmaterialet. Undgå skarpe overgange. Forbindelsesemnerne skal have de nødvendige dimensioner, så de er modstandsdygtige over for deformation. Sådan store flader til den planlagte lodning, inklusive et mellemrum på 0,05 – 0,2 mm.

PÅSÆTNING AF GUSKANALER
Den modellerede enkeltandsrestaurering eller broskelet forsynes med stabestifter af en tilstrækkelig størrelse. Generelt skal de fem modelleringskugler og støbekanalerne, uanset om de er pæreformede eller traditionelt formede, være i overensstemmelse med den anvendte teknik. Når der bliver brugt den direkte eller indirekte teknik, skal du sørge for, at reservoiret placeres i kontakt med varmecentret. Støbekanalerne mellem reservoiret og støbningen skal være maksimalt 2,5 – 3,0 mm i længden og bredden. Voksmønsteret inklusive gjutkanalerne skal vejes i gram for at fastslå, hvor meget støbelegering der skal bruges. Voksomregningsformel: voksvægt (gram) x massefylde = den nødvendige legeringsmængde i gram.

INDLEJRING
Anvend et fosfatbundet indstøbningsmateriale. Følg producentens anvisninger.

FORVARMNING / UDBRÆNDING
Anbefalet udbrændingstemperatur: 900 °C

SMELTNING OG STØBNING
Flamme: Propan 0,35 bar; Ilt 0,7 bar
Andre specifikke krav afhænger af typen af støbemaskinen. Det anbefales at anvende en separat og ren smeltedigel i støbeen. Forvarm smeltedigelen i udbrændingsovnen. Det anbefalede forhold mellem brugt og nyt materiale er 1:1. Der må ikke anvendes flusmiddel.
Støbetemperatur: 1390 °C

BEARBEJDNING AF STELLET
Lad det støbte stel og det resterende støbeforme afkøle af ved rumtemperatur, tøges den ud og rengøres med aluminiumoxid (AL0). Anvend ikke hammer til at fjerne støbeformen. Bearbejd støbningen med hårdmetalfræsere og keramisk bundet slibeinstrumenter. Sandblæs overfladen med 50 – 110 µm aluminiumoxid (AL0) ved 2,0 bar. Rengør derefter stellet i ultralydsbad med destilleret vand eller ethanol, hvorefter det tørres.

OXIDERING
Placer stellet på et passende understøttet brændebræt. Anvend oxideringscyklussen for at opnå et ensartet resultat.
Temperatur: 930 °C; **Holdetid:** 5 min.; **Vakuum:** Nej
Hvis overfladen er misfarvet, slibes og sandblæses overfladen igen. Gentag oxidbrændingen. Anvend et passende keramisk facadematerialet efter producentens anvisninger.
Højeste anbefalede flammetemperatur: 990 °C

VARMEBEHANDLING
Hærdning: 600 °C i 15 min.; afkøl ved henstand

LODNING OG LASERSVEJSNING
Lodde- og svejsespalten må ikke være større end tykkelsen på loddematerialet. Lad loddingen køle langsomt ned. Anvend kun flusmiddel i begrænset omfang.

Lodning før keramik:	Porta Lot 1090 W
Lodning efter keramik:	Porta OP Lot W-2
Laserstudsmateriale:	Porta P6
Flusmiddel:	High Fusing Bondal Flux
Flusmiddel:	Bondal Flux

BLÆSTNING
Fjern omhyggeligt eventuelle oxid- og flusmiddelrester. Glat metaloverfladerne med gummipolerere. Polér til en højglansfinish med polerpasta. Efterfølgende rengøres i ultralydsbad eller grundig damprens.

Användningsinstruktioner

TUOTTEEN KUVAUS
Au-pohjainen metallikeramiikaminen hammaslegeerinnä, Tyyppi 4

INDIKAATIOT *
Kruunut, Teleskooppikruunut, Kartiokruunut, Sillat, Leveät sillat, Valunastat-/ytimet, Kiskot, Rakennerasit, Implanttien kiinnitteet päällikalusteet, Osaproteesit

VAHAUS / MUOTOILU
Muotoile runko hyvin pienennetyn anatomisen muodon omaiseksi ottamalla huomioon sillen tulevia kerrostumatekniikoita. Yksittäiset kruunut edellyttävät vähintään 0,3 mm:n paksuutta. Abutmenttikruunut edellyttävät vähintään 0,5 mm:n paksuutta. Varmista, että runko kestää kerrostumatekniikoita rikkoutumatta. Vältä teräviä kulmia. Liitoskappaleiden on oltava mitoitettuja niin, että ne estävät epätarkkuuksien syntymisen. Valmista juottamista varten suuret pinta-alueet, että raot ovat 0,05 – 0,2 mm.

VALUKANAVOINTI
Valmista mallinnettu yksittäishammas tai silta/runko siten, että siinä on sopivan kokoiset valukanavat. Yleisesti säilön, valukanavien ja liitoskanavien, sekä päärunko muotoiltiin että perinteisten, on oltava kooltaan soveltuva käytettävään tekniikkaan. Kun käytät suoraa tai epäsuoraa tekniikkaa käyttäessäsi on oltava varma, että säiliö on asetettu lämpökeskuksen. Säiliön ja valun välisen liitosvalat saavat olla enintään 2,5–3,0 mm pitkiä ja leveitä. Vahakuvio ja sen mukaiset valukanavat on punnittava grammoina, jotta voidaan määrittää tarvittava metallimäärä. Vahan muuntokaava: vahan paino (grammoina) x seoksen tiheys = tarvittava seoksen määrä grammoina.

VALU
Käytä fosfaattisitoutuvaa valumateriaalia. Noudata valmistajan ohjeita.

ESIKUUMENNUS / POLTTO
Suositeltu polttolämpötila: 900 °C

SULATTAMINEN JA VALAMINEN
Liekki: Propaani 0,35 baaria; Happi 0,7 baar
Valukonetyypistä yyo edellistä riippuen voidaan tarvita erilaisia upokkaita. Kullekin seokselle on suositeltavaa käyttää erillistä, puhdasta keraamista upokasta. Esikuumenna keraaminen deegeli polttouunissa. Käytetyn materiaalin ja uuden materiaalin suositeltu suhde on 1:1. Älä käytä sulatetta.
Valulämpötila: 1390 °C

RAKENTEEN VIIMEISTELEMINEN
Anna sylinteri ja valettu rakenne jäähtyä normaalisti ja puhdista valu alumiinioksidilla (AL0). Älä käytä vasaraa valun purkamiseen. Viimeistele valun pinta kovametalliporanteilla ja/tai keraamisilla hiomakoneilla. Hiekkapuhalla pinta 50–110 mikronin alumiinioksidilla (AL0) paineella 2,0 baaria. Puhdista valurunko höyrypuhdistimella käyttäen tislattua vettä tai etanolia ja kuivaa runko.

OKSIDAATIO
Laita runko sopivalle tuelle hyvin tuettuna. Oksidipolta runko saadaksesi siihen yhtenäisen pinnan.
Lämpötila: 930 °C; **Valukausi:** Ei; **Tyhjiö:** Ei
Jos hapettumis- on tahrattu, hio ja hiekkapuhalla pinta uudelleen. Toista oksidipolttu. Käytä asianmukaista päällystekeramiikka valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Suurin suositeltu polttolämpötila: 990 °C

LÄMPÖKÄSITTELY
Kovetus: 600 °C 15 min; anna jäähtyä rauhassa huoneenlämpöön

Bruksanvisning

PRODUKTBESKRIVELSE
Au-holdig dentalkeramisk legering, Type 4

INDIKASJONER*
Kroner, Telekskopkroner, Konische kroner, Broer, Broer med lange spenn, Retstifter/-oppbygninger, Forbindelsestykker, Konstruksjonselementer, Implantatfestede suprastrukturer, Partielt protese

VOKSMODELLERING
Utbrenning: Vakuum. Anbefaler anatomisk form på en måte som tar hensyn til den planlagte fasaderedusering/-reduksjon. Retten i etterkhtioner skal være minst 0,3 mm, på broplasser minst 0,5 mm. Pass på at tykkelsen av tilbrekkelig stabil i formen til å kunne støtte fasadeerstatningen. Unngå skarpe overganger. Konstruktørene må ha de nødvendige dimensjonene for å motstå deformering. Utform store overflatemoråder for dannet lodding inklusive et mellomrom på 0,05 – 0,2 mm.

PÅSETTING AV PORSELENSMASSE
Fenyn den modellerte emkeltkronestrukturen eller bro/skjetett med tilstrekkelig dimensjonerte støpeanlegg. Fjern grundige emkeltvoksrester og rensevarsel, støpekanalene og forfordelskanalene være paneformer eller tradisjonelle i formen og være i henhold til tekniske som brukes. Ved bruk av direkte eller indirekte gatteteknikk må det påsett at rennevaret plasseres i termisk sentrum. Forbindelseskanalene mellom reservoar og støpeobjekt bør ha en lengde eller en diameter på mellom 2,5 og 3,0 mm. Hvis vakuumstøpemaskiner må ha de nødvendige dimensjonene for å muntlig deformering. Utform store overflatemoråder for dannet lodding inklusive et mellomrom på 0,05 – 0,2 mm.

PÅSETTING AV PORSELENSMASSE
Fenyn den modellerte emkeltkronestrukturen eller bro/skjetett med tilstrekkelig dimensjonerte støpeanlegg. Fjern grundige emkeltvoksrester og rensevarsel, støpekanalene og forfordelskanalene være paneformer eller tradisjonelle i formen og være i henhold til tekniske som brukes. Ved bruk av direkte eller indirekte gatteteknikk må det påsett at rennevaret plasseres i termisk sentrum. Forbindelseskanalene mellom reservoar og støpeobjekt bør ha en lengde eller en diameter på mellom 2,5 og 3,0 mm. Hvis vakuumstøpemaskiner må ha de nødvendige dimensjonene for å kunne bestemme den nødvendige forgassingstiden. Voksmønsregistrabell: voksvekt (i gram) x legeringstetthet = nødvendig legeringsmengde i gram.

INVESTERING
Bruk et fosfatbundet investment. Følg produsentens anvisninger.

FORVARMING / UTBRENNING
Anbefalt ubrenningstemperatur: 900 °C

SMELTING OG STØPING
Smelteområde: 1190 °C. Oksygen 0,7 bar
Anode: Platinoppsats 0,5 kare. Zuuntrid 0,7 bar
Mogelig å vorden andere kemmerken voor het type gietmachine vereist. Aanbevolen wordt, voor elke legering een aparte smeltkroes te gebruiken, om schone kamertelijke toe te opbrijken. Verwarm de kamertelijke kroes voor de uitbrandoven. De aanbevolen verhouding tussen gebruikt materiaal en nieuw materiaal bedraagt 1:1. Gebruik geen vloeimiddel.
Giettemperatuur: 1390 °C

AFWERKEN ONDERSTRUCTUUR
Aanbevolen wordt, voor elke legering een aparte smeltkroes te gebruiken, om schone kamertelijke toe te opbrijken. Verwarm de kamertelijke kroes voor de uitbrandoven. De aanbevolen verhouding tussen gebruikt materiaal en nieuw materiaal bedraagt 1:1. Gebruik geen vloeimiddel.
**Giet